



S3 Plus-PA

无源音箱

产品说明书

前言

感谢阁下选用惠威设计的产品。

惠威源自中国，名誉世界。

1991年，惠威成立。目前已成为世界高级音响制造公司，并以各类电声产品享誉业界。

1997年，惠威收购了拥有多年高级音响生产经验的美国Swans音响公司，原公司总裁及电声设计师Frank Hale先生成为惠威首席设计师。

惠威产品覆盖Hi-Fi高保真、家庭影院、多媒体有源音响、功率放大器、互联网云音响、高保真耳机、汽车音响、专业音响、智能广播、会议系统和扬声器单元制造等多个领域。

惠威的工程师们有着丰富的电声实践经验，研发的各系列产品源于工程师们对电声换能的深刻理解。

惠威拥有各类尖端电声研发软硬件设施，包括两座国际电声界超大型截止频率分别低至50Hz和60Hz的专业电声消声室，这是研发电声产品及技术开发重要的专业设施，通过这些宝贵的研发资源，惠威的工程师们能够不断挑战声音重放系统的各种极限。

作为Hi-End高级音响制造商，惠威在国际上获得如此评价：惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，产品拥有卓越的声音品质与性价比。

您所选用的产品均为由惠威设计的高品质产品。惠威希望您带来优美的音乐感受，这是我们的美好愿望。

惠威致力于追求尽善尽美的声音重放，正如惠威的企业理念：

Hear the difference

惠威-专注声音品质

请阁下在使用前仔细阅读产品说明书，这将有助于您更好地对产品进行使用及保养维护。更多资讯请点击 www.hivi.com 前往官网查看。

一、欢迎进入惠威工程(建筑)公共广播系列:

惠威经过长时间的不断探索和研究,精心为各种中小型商业场所和休闲会所而量身设计的高品质HiFi音响系统,全新的吸顶、壁挂式扬声器系统,可以在天棚上进行快速简便的安装,也可按室内装潢的要求重新上漆,便于隐藏。

惠威HiFi商业音乐系统是把惠威所拥有的HiFi音响精髓毫无保留的移植到惠威商业音乐系统中,无论是扬声器专业功放控制系统还是现场安装,惠威都从场地的功能需求着想,从音响效果着手,解决用户的实际问题与需求,惠威将为客户创造更多更好的商业HiFi音乐系统产品而不懈努力,让我们共同领略惠威现代音响科技所带来的声音魅力。

随着国家经济快速发展,各地方的广场、实验学校、会议系统、连锁酒店、连锁超级市场……纷纷运营而生,而且对公共广播的要求日趋增加,不但要有声音,而且还要更好的效果。惠威2003年推出了Control Contractor工程(建筑)系列扬声器,并精益求精不断优化不断添加新型号满足广大市场的需求。已在无数次的被众多的重大工程、重点工程、企业、个体的广泛采用并取得一致的肯定。

惠威HS、TD、TW系列工程扬声器系统以及本款产品均可以与任何类型的各种扬声器混合匹配,保持全部覆盖室内平顺的声音。可以容易的设计一个餐厅、商店、宾馆俱乐部、礼拜堂或不论多大空间的商业系统的扩声系统。

二、性能特点:

专业设计壁挂扬声器系统。

全频带单元喇叭,全频段范围覆盖。


特殊阻尼处理,降低失真,频率响应平坦宽广。

高灵敏度,优越指向性。音质清澈亮丽悦耳。


三、产品清单:

音箱两只	Φ8×30膨胀胶套4个
垫片6个	支架2个
PA4×25螺丝4个	PM6×8螺丝6个
二维码卡片	合格证、保修卡各一份


四、安装方法：




音箱底部配置4个M6螺孔，
螺孔深8mm




倒相管口
接线柱




桌面摆放方式



壁挂方式



顶挂方式：使用M6螺杆和螺母
顶挂(螺杆和螺母，客户自备)



音箱水平方向
可左转60°、右转60°

1. 音箱可以用于桌面摆放、壁挂、顶挂。
2. 使用壁挂方式时，确定好墙面安装位置，使用4个M6螺孔把安装片与音箱底部锁紧。
3. 顶挂方式：使用M6螺杆和螺母顶挂(螺杆和螺母，客户自备)。

五、规格参数：

产品名称	无源音箱
规格型号	S3 Plus-PA
音箱系列	无源音箱系列
系统形式	一路导相式全频带音箱
单元配置	3英寸全频带
频率范围	120Hz - 20kHz
失真度	347Hz - 20kHz $\leq 1\%$ (2.83V/1m)
灵敏度	85dB (2.83V/1m)
额定阻抗	4 Ω
功率范围	1W - 15W
外形尺寸	122×110×122mm(W×D×H)
净重	0.55Kg(一只)

因设计变更等原因，如有变动，请以官方网站为准。

六、注意事项：

1. 选择合适的墙面位置安装音箱，调整音箱角度并检查安装是否牢固可靠。
2. 连接音频广播传输线，要根据实际功率标示选择合适端子连线。连接输入线时需注意防止两线短路。
3. 请勿将产品安装过于靠近热源(如火炉、散热器或其他散热设备)。

警告：

用户未经生产商许可对此产品所做的一切修改与操作都是无效且未经授权的。我们不承担任何责任。

七、产品中有害物质的名称及含量：



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代技术或部件，符合欧盟ROHS指令环保要求。

设计Design: 惠威
制造商Manufacturer: 珠海惠威科技有限公司
地址Address: 珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel: 400-090-9199



售后客服



公众号

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.
Ver. 2